85655231

IP20

KNX-RF vlakkewandzend. 1-v, batterij, berker R.1/R.3/R.8, zwart

Technische Merkmale

Functies

- extra ETS-functies: +6 scènes, modus aan/uit, impulsdrukker, toestandsaanduiding, dimwaarde
- resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
- quicklink-functies: schakelen, dimmen, jaloezie, 2 scènes, tijdschakeling, impulsdrukker maakcontact, geheugen

Bedienen en signaleren

- bedieningsvlakken als eenvlaks- of tweevlaksbediening per kanaal te configureren
- met configuratietoets

Connectiviteit

Protocol	KNX-RF
Ontvangercategorie	2

Frequentie

RF-zendfrequentie	868,3 MHz

Vermogen

RF-zendvermogen	< 10 mW

Meting

relatieve luchtvochtigheid (geen condensvorming)	0…65 % (zonder condensvorming)

Batterij

Levensduur batterij [in jaren]	≈ 5

- met lithium knoopcelbatterij 3 V type: CR 2430

Materiaal

tekstkleur	217,217,217
Serie-kleur	zwart
RAL kleur	RAL 9005 - gitzwart
Bestandsdeel	thermoplast
te bedrukken materiaal	PC-PMA zwart
Oppervlak	glanzend

Afmetingen

Opbouwhoogte	14 mm

Besturing van LED-verlichting

led	met zend- en batterijstatus-led rood/groen/oranje, met configuratie-led

Montage

Montagewijze	voor vlakke opbouwmontage en combinatie-uitbreiding

Aansluiting

- integratie via KNX-RF/TP gateway (TR131A) in KNX-TP-systeem

Instellingen

- quicklink-configuratie zonder gereedschap door middel van toetsen en led-indicatie
- bovenste en onderste bedieningsvlakken vrij te configureren

Samenstelling

Aantal RF-kanalen	2
Aantal quicklink-koppelingen	max. 20 zenders/ontvangers
Configuratietype	Laserdruck
Bedrijfscyclus zender	1 %

Veiligheid

- met demontagebeveiliging

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5…45 °C

- laag energieverbruik

Identificatie

Toepassing	KNX-RF - bedieningssystemen
Hoofddesignreeks	BERKER R.1/R.3/R.8/SERIE 1930/R.CLASSIC
Secundaire design-lijn(en)	Elektronicaplatform, Berker R.1, Berker R.3, Serie 1930, Serie R.classic